



## SAT Regulador automático de voltaje

### SAT RG1208



- Orificios de Ventilación
- 8 tomas de salida
- 4 tomas reguladas y supresión de picos
- 4 con supresión de picos
- Organizador para los cables

#### BENEFICIOS

- Protección contra cortos circuitos o sobre cargas
- Posee Cortacircuitos para proteger sus equipos
- Tensión de salida estable y limpia gracias a sus reguladores
- 3 Indicadores de color LED

#### GARANTÍA



Contamos con el personal e infraestructura necesaria para darle un excelente servicio Post-Compra.

#### DESCRIPCIÓN

El SAT RG1208 esta pensando para brindarle energía limpia y seguro a sus dispositivos electricos, todo esto con una gran cantidad de conexiones; red electrica, USB y RJ11.

#### APLICACIONES





## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS\*

DESCRIPCIÓN		ESPECIFICACIONES
Modelo		RG1208
Entrada	Voltaje nominal	120V AC
	Rango de Voltaje	95VAC ~ 145VAC
	Frecuencia	43 Hz ~ 67 Hz
Salida	Voltaje de salida	98V-132V
	Frecuencia	43 Hz ~ 67 Hz
	Forma de onda	Simulada
	Tiempo de Respuesta	1 Ciclo
	Capacidad	1200VA/600W
	Numero de Tomas	8 conectores
Protección	Rompe Circuito	Sobrecarga o Corto circuito
	Protección de alimentación	80 Julios (Energia 10/100us)
	Protección de Internet	20 julios (Energia 10/100us)
Dimensiones y Entorno	Dimensiones	23.5 x 9.4 x 7.8 cm
	Altitud	<5000 Meter
	Temperatura	0~40°C
	Humedad	0% ~ 90% (No condensado)
	Ruido Audible	< 40dB