

BOTON DE SALIDA NO TOUCH SAT MC8, INOXIDABLE, 8.5 X 8.5, INDICADOR. LED

SAT MC8

CARACTERÍSTICAS

- Apertura de puerta
- Conexión con contrachapas o controles de acceso
- Salida Normalmente abierto y Normalmente Cerrado
- Instalación fácil y rápida
- Diseño moderno y elegante
- No necesita tocarse

MERCADOS Y APLICACIONES



Hogar



Restaurantes



Supermercados



Centros
comerciales



Oficina



Tiendas

DESCRIPCIÓN

El botón sin contacto permite la apertura de puertas sin necesidad de presionar un botón o pasar una tarjeta. Además gracias a su contacto integrado permite controlar la apertura automática de una puerta, logrando accionar electroimanes, cerraduras eléctricas, cantoneras, abre puertas eléctricas entre otras.

El botón le permitirá la apertura de una puerta solamente pasando su mano a una distancia de hasta 10 cm del sensor y con eso será suficiente para que se active la apertura de la puerta. Y al no haber contacto físico con el lector, lo mantiene limpio e higiénico, el tiempo de uso y de vida es mayor.



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

ESPECIFICACIONES	SAT MC8
estructura estándar	Panel de acero inoxidable
vida mecánica	1.000.000 probado
contacto de salida	+ 12V GND no nc COM
dimensiones	86 x 86 x 35 mm
Rango de detección	0,1-10 cm



*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso