

BOTÓN DE PÁNICO INALÁMBRICO

SAT PB1

SOS

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Comunicación inalámbrica FSK.
- ✓ Alcance de hasta 150 metros en espacio abierto.
- ✓ Frecuencia de 433/868 MHz (opcional).
- ✓ Alimentación mediante batería CR2450 de 3 V.
- ✓ Diseño compacto y ligero.

DESCRIPCIÓN

El SAT PB1 es un botón de pánico inalámbrico diseñado para activar alertas de manera rápida y segura en situaciones de emergencia. Su diseño compacto y ligero permite instalarlo o transportarlo fácilmente, mientras que su comunicación inalámbrica de largo alcance garantiza una respuesta confiable dentro del sistema de alarma. Gracias a su bajo consumo de energía y batería de larga duración, el SAT PB1 es una solución ideal para complementar sistemas de seguridad en entornos residenciales y comerciales.



Permite generar una alerta de emergencia de forma rápida con solo presionar el botón.




Su comunicación inalámbrica ofrece una cobertura de hasta 150 metros en espacios abiertos.



Su tamaño reducido facilita su instalación en paredes, escritorios o su uso portátil.

Optimizado para un consumo eficiente de energía, proporcionando una mayor autonomía de la batería.



Mercados



Hogares



Oficinas



Retail



Bancos



Hospitales



Farmacias



Hoteles



Instituciones
educativas



Centros de
servicio



GARANTÍA



Especificaciones	
Especificación	Detalle
Modelo	SAT PB1
Método de modulación	FSK
Distancia inalámbrica	150 m (en espacio abierto)
Frecuencia de operación	433 / 868 MHz (opcional)
Voltaje de operación	DC 3 V, 1 batería tipo botón CR2450
Corriente de operación	< 30 mA
Corriente en espera	< 10 μ A
Dimensiones	$\varnothing$ 50 $\times$ 18.4 mm
Entorno de operación	Temperatura: -10 °C a 50 °C Humedad: < 90 % RH, sin condensación
Color	Blanco

